



# PARTYBOXENCORE

Bærbar festhøjtaler med 100 W kraftfuld lyd, indbygget dynamisk lysshow, medfølgende digital trådløs mikrofon og stænksikkert design.



## Vær stjernen til din næste fest

Den bærbare JBL PartyBox Encore-højtaler holder festen i gang - uafbrudt i ti timer. Med det praktiske transporthåndtag og et stænksikkert design kan du altid tage festen med dig. Få rytmen til at pumpe med dyb bas og den fantastiske JBL Original Pro Sound. Synkroniser lysshowets rockende stroboskop-, ring- og club-lys for en fantastisk omsluttende oplevelse, eller syng med i JBL's førsteklases digitale og trådløse mikrofon, der er optimeret til karaoke med justerbart ekko, bas og diskant. Ægte trådløs stereo betyder, at du kan parre højtalere og opnå virkelig massiv lyd. Med Partybox-appen kan du altid kontrollere din musik og farverne i dit lysshow for at skabe den perfekte stemning.

## Funktioner

- ▶ Fantastisk JBL Original Pro Sound
- ▶ Dynamisk lysshow, der synkroniseres med musikrytmen
- ▶ 10 timers afspilningstid
- ▶ IPX4-stænksikker
- ▶ Digital trådløs mikrofon
- ▶ Par dine højtalere for endnu kraftigere lyd
- ▶ PartyBox-app
- ▶ Afspilning fra flere kilder





# PARTYBOXENCORE

Bærbar festhøjtaler med 100 W kraftfuld lyd, indbygget dynamisk lysshow, medfølgende digital trådløs mikrofon og stænksikkert design.



## Funktioner og fordele

### Fantastisk JBL Original Pro Sound

Intet slår den fantastiske JBL Original Pro Sound med dyb bas.

### Dynamisk lysshow, der synkroniseres med musikrytmen

Lysshowet i JBL's PartyBox får din fest til at stråle med ring- og club-lys og rockende stroboskopeffekter, der synkroniseres med din musik, så du får en fantastisk omsluttende audiovisuel oplevelse.

### 10 timers afspilningstid

Få gang i festen både dag og nat. Med 10 timers afspilningstid og et indbygget, genopladeligt batteri vil rytmen bare fortsætte (og fortsætte).

### IPX4-stænksikker

JBL PartyBox Encore Essential er IPX4-stænksikker, så du aldrig behøver bekymre dig om, at festen bliver for våd eller vild - fra dans på stranden til karaoke ved swimmingpoolen.

### Digital trådløs mikrofon

Træd ind i spotlyset. En førsteklasses digital zinkmikrofon er inkluderet med JBL PartyBox Encore, som er perfekt optimeret til karaoke. Kanaldesignet har lav reaktionstid og justerbar bas, ekko og diskantkontrol, der beriger vokalen hos alle, der gerne vil synge med. Den digitale trådløse mikrofon kommer endda med udskiftelige AA-batterier, så du kan feste hele dagen og rocke hele natten.

### Par dine højtalere for endnu kraftigere lyd

Er én JBL PartyBox ikke nok? Par to højtalere trådløst med True Wireless Stereo (TWS) for en endnu større og ekstra kraftfuld lyd.

### PartyBox-app

JBL PartyBox-appen gør det nemmere end nogensinde at styre din musik, opdatere indstillinger og tilpasse farverne i dit lysshow til den perfekte feststemning.

### Afspilning fra flere kilder

Afspil din musik trådløst via Bluetooth, brug en USB-nøgle eller tilslut med et aux-kabel. JBL PartyBox Encore er den ultimative løsning, der tilpasser sig din musik.

## Hvad er der i æsken:

- 1 x JBL PartyBox Encore
- Strømkabel (stik og antal varierer efter region)
- 1 x lynstartvejledning
- 1 x sikkerhedsdatablad
- 1 x JBL trådløs mikrofon

## Tekniske specifikationer

### Generelle specifikationer

- ▶ Model: JBL Partybox Encore
- ▶ Transducere: 1 x 5,25 tommer bashøjtaler, 2 x 1,75 tommer diskant-højtaler
- ▶ Udgangseffekt: 100 W RMS
- ▶ Strømindgang: 100-240 V ~ / 50-60 Hz
- ▶ Frekvensområde: 50 Hz - 20k Hz @ -6dB
- ▶ Signal-støj-forhold: >80 dB
- ▶ Batteritype: Li-ion polymer 27 Wh (svarende til 3,6 V 7500 mAh)
- ▶ Batteriopladningstid: 3,5 timer
- ▶ Musikafspilningstid: op til 10 timer (afhænger af lydstyrke og -indhold)
- ▶ USB-format: FAT16, FAT32
- ▶ USB filformat: .mp3, .wma, .wav
- ▶ USB-lade-output: 5 V/0,5 A (maksimum)
- ▶ Kabeltype: AC-kabel
- ▶ Kabellængde: 2 meter
- ▶ Bluetooth®-version: 5.1
- ▶ Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- ▶ Bluetooth®-senders frekvensområde: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
- ▶ Bluetooth®-effekt for sender: < 9 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth®-sendermodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DQPSK

### Produktdimensioner

- ▶ Mål (B x H x D): 276 x 327 x 293 mm
- ▶ Nettovægt: 6,3 kg
- ▶ Pakkens mål: (B x H x D): 472 mm x 354 mm x 326 mm
- ▶ Bruttovægt: 8,34 kg

### specifikationer for trådløs mikrofon

- ▶ Frekvensområde: 60 Hz - 15,8 kHz
- ▶ Signal-støj-forhold: > 65 dB
- ▶ Senders transmissionseffekt: < 10 mW
- ▶ Afstand mellem sender og modtager: ≤ 20 m



HARMAN International Industries, Incorporated  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA  
www.jbl.com

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.